

Merkblatt für Bauunternehmungen

Bei Arbeiten im Umfeld von Werkleitungen der Elektra Sissach (Kabel für Strom und Telekom) müssen folgende Hinweise strikt beachtet werden:

- **Erhebungspflicht beachten:**
Elektra Sissach (nachfolgend „ES“) kontaktieren und genaue Lage und Zeitraum der Bauarbeiten angeben.
- Freilegen von Werkleitungen nur mit Weisung von ES.
- Leitungskatasterplan verlangen!
- Sämtliche Beton-Spitzarbeiten frühzeitig anmelden.
- **Es dürfen keine Spitzisen verwendet werden, nur Spaten!**
- Abspitzen an elektrischen Leitungen nur durch ES-Monteure.
- Leitungen bei allen Grabarbeiten immer gegen Beschädigungen schützen.
- In der Nähe von Werkleitungen im Umkreis von 30 cm nur Handaushub! Dies gilt auch für Leitungs-Sondierungen und bei Arbeiten mit Saugbagger. Nur vorsichtig mit der Schaufel arbeiten, keine Spaten oder Hacken verwenden.
- In Gräben von ES nur Rundkornmaterial einfüllen (gebrochene Ware beschädigt Leitungen).
- Fragen bezüglich Werkleitungen auf ES-Baustellen ausschliesslich an den zuständigen ES-Projektleiter stellen.
- **Meldepflicht beachten:** Neu verlegte Leitungen im offenen Graben sind der **ES zu melden:**
T 061 971 11 06.



Dieses Merkblatt ersetzt die Allgemeinen und speziellen Bestimmungen von ES nicht, sondern dient lediglich dem rascheren Überblick über den Umgang mit unseren Werkleitungen. Jeder Unternehmer ist verpflichtet, die Allgemeinen und Speziellen Bestimmungen vollständig umzusetzen.

Spezielle Regelungen Strom

- Sämtliche Kabel sind für die Dauer der Arbeiten als unter Spannung zu betrachten.
- Vor Beginn der Arbeiten in der Nähe von ES-Kabel, Freileitungen, Abspannmasten und Beleuchtungskandelaber Sicherungsmassnahmen mit ES absprechen.
- Kabelfarben:
 - rotgestreift = Hochspannung
 - blau- oder gelbgestreift = Niederspannung
 - grüngestreift = TV / Signalkabel
 - orange gestreift = LWL
 - Kabel ohne erkennbare Farben sind als Hochspannungskabel zu betrachten.
- Die Sicherheit an den ES-Kabelleitungen hat oberste Priorität. Deshalb dürfen nur von ES anerkannte sachverständige Personen Anordnungen und Weisungen betreffend Kabelleitungen erteilen. Bei ES sind dies die Montageleiter und Werkleiter.
- **Im Zweifelsfall die Arbeiten einstellen und ES kontaktieren: T 061 971 11 06.**

Spezielle Regelungen Telekom

- Bei Beschädigung von LWL-Kabeln oder Verbindungen nie in die Fasern blicken und die Bestrahlung von Augen und Haut durch direkte oder indirekte Streustrahlung vermeiden. Faserende mit nicht brennbarem Material abschirmen/abdecken.

Wichtige Telefonnummern

Notruf	112
Feuerwehr	118
Polizei	117
Sanität	144
ES Hauptnummer	061 971 11 06
ES Netzbau/-betrieb	061 975 00 24 / 25



Achtung, Beschädigung von Leitungen bedeutet Lebensgefahr!

Jede, auch geringfügige Beschädigung einer Leitung muss sofort zwingend unter der Hauptnummer 061 971 11 06 gemeldet werden